

# GENERATOR

## ZH6500

 **Power**  
**VALUE**



### Caracteristici

<b>Randament maxim:</b>	6 sau 6.5 kw
<b>Randament minim:</b>	5.5 sau 6.0 kw
<b>Modelul motorului:</b>	ZH420
<b>Model:</b>	15 HP
<b>Tipul motorului:</b>	1 cilindru, 4 tacturi, răcit cu aer, OHV
<b>Sistem de aprindere:</b>	CDI
<b>Sistem de lansare:</b>	reculul / electrice
<b>Deplasare:</b>	423 cc
<b>Capacitatea rezervorului de combustibil:</b>	25 L
<b>Timp de lucru:</b>	13 h
<b>Consum minim de combustibil:</b>	2 L/H
<b>Capacitate de lubrifiant:</b>	1.2 L
<b>Frecventa:</b>	50 sau 60 HZ
<b>Tensiune nominală:</b>	230 V
<b>Dimensiuni (LXWXH):</b>	710x530x550 mm
<b>Greutate netă:</b>	85 kg