

GENERATOR

ZH7500

 **Power**
VALUE



Caracteristici

| | |
|---|-------------------------------------|
| Randament maxim: | 6.5 kw |
| Randament minim: | 6.0 kw |
| Modelul motorului: | ZH190F |
| Model: | 15 HP |
| Tipul motorului: | 1 cilindru, 4 tacturi, răcit cu aer |
| Sistem de aprindere: | CDI |
| Sistem de lansare: | reculul / electrice |
| Deplasare: | 420 cc |
| Capacitatea rezervorului de combustibil: | 25 L |
| Timp de lucru: | 13 h |
| Consum minim de combustibil: | 2 L/H |
| Capacitate de lubrifiant: | 1.2 L |
| Frecventa: | 50 HZ |
| Tensiune nominală: | 230 V |
| Dimensiuni (LXWXH): | 690x525x545 mm |
| Greutate netă: | 86 kg |